

MULTIMETRO DIGITAL 4000 CONTEOS AC/DC 600V

SKU: 27427

MODELO: JDDM3501

ESPECIFICACIONES

Pantalla	Verdadero RMS, 4000 cuentas
Función inteligente	Sí
Medición de secuencia de fase	Sí
Voltaje CC	4V/40V/400V/600V
Voltaje CA	4V/40V/400V/600V
Resistencia	
Capacitancia	4nF/40nF/400nF/4mF/40mF
Frecuencia	40Hz/400Hz/4kHz/40kHz/400kHz/4mHz
Rango automático	Sí
Prueba de diodo	Sí
Prueba en vivo	Sí
Retención de datos	Sí
Indicación de batería baja	Sí
Apagado automático	Sí
Alimentación	2 pilas R03 AAA

CAT III 600V 4000 CUENTAS MULTÍMETRO DIGITAL



Aplicación:

Se utiliza para medición y diagnóstico eléctrico, como tensión AC/DC, continuidad y resistencia, apoyando mantenimiento e instalaciones. Es útil para verificar presencia de voltaje, revisar cables, fusibles y fuentes, y confirmar condiciones antes de puesta en servicio. La resolución depende del número de conteos y del modo (manual, autorango o smart) según el modelo.

Recomendaciones:

Seleccione el rango y los bornes correctos antes de medir; en tensión desconocida inicie en el rango más alto o use autorango. Aplique la práctica 'live-dead-live', use puntas en buen estado y no exceda el límite de voltaje indicado; si se trabaja en potencia, se requiere equipo con categoría CAT apropiada. Cambie baterías internas cuando aparezca indicador y revise fusibles internos si el equipo los usa.

Observaciones:

Los conteos (2000/4000) condicionan la resolución y estabilidad de lectura; para señales pequeñas, más conteos ayudan a lectura más fina. Si el modelo permite 1000 V, deben emplearse puntas y procedimientos certificados y conviene incluir advertencias explícitas en la ficha. Documentar si es manual/autorango/smart evita errores por uso indebido y mejora capacitación.

Medida: 5x3.5x21cm	Marca
Peso: 0.15 kg	JADEVER
Empaque: Empaquetado en caja de color	

Accesorio

Sin accesorio



@safari.group



@safarigroupperu



@SafariGroupPeru



www.safari.com.pe