

MULTIMETRO DIGITAL 2000 CONT. AC/DC CAT III AC:20-600V C:10A RE:20 MOHM


SKU: 27428

MODELO: JDDM2506

ESPECIFICACIONES

Pantalla	LCD de 2000 cuentas
Voltaje CC	200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 600 V
Voltaje CA	20 V / 200 V / 600 V
Corriente CC	20 mA / 200 mA / 10 A
Resistencia	200 ? / 2 k? / 20 k? / 200 k? / 2 M? / 20 M?
Indicador de batería baja	Sí
Alimentación	2 pilas AAA R03

CAT III 600V 2000 CUENTAS



Aplicación:

Se utiliza para medición y diagnóstico eléctrico, como tensión AC/DC, continuidad y resistencia, apoyando mantenimiento e instalaciones. Es útil para verificar presencia de voltaje, revisar cables, fusibles y fuentes, y confirmar condiciones antes de puesta en servicio. La resolución depende del número de conteos y del modo (manual, autorango o smart) según el modelo.

Recomendaciones:

Seleccione el rango y los bornes correctos antes de medir; en tensión desconocida inicie en el rango más alto o use autorango. Aplique la práctica 'live-dead-live', use puntas en buen estado y no exceda el límite de voltaje indicado; si se trabaja en potencia, se requiere equipo con categoría CAT apropiada. Cambie baterías internas cuando aparezca indicador y revise fusibles internos si el equipo los usa.

Observaciones:

Los conteos (2000/4000) condicionan la resolución y estabilidad de lectura; para señales pequeñas, más conteos ayudan a lectura más fina. Si el modelo permite 1000 V, deben emplearse puntas y procedimientos certificados y conviene incluir advertencias explícitas en la ficha. Documentar si es manual/autorango/smart evita errores por uso indebido y mejora capacitación.

Medida: 9.8x4x16.5cm	Marca
Peso: 0.2 kg	JADEVER
Empaque: Caja de color	

Accesorio

Sin accesorio



@safari.group



@safarigroupperu



@SafariGroupPeru



www.safari.com.pe