

## MULTIMETRO DIGITAL 2000 CONT. AC/DC CAT III AC:200-600V C:10A RE:20 MOHM PRO

SKU: 27429

MODELO: JDDM2508

### ESPECIFICACIONES

Pantalla	LCD de 2000 cuentas
Voltaje DC	200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 600 V
Voltaje AC	200 V / 600 V
Corriente DC	200 µA / 2 mA / 20 mA / 200 mA / 10 A
Resistencia	200 ? / 2 k? / 20 k? / 200 k? / 2 M? / 20 M?
Prueba de diodos	Sí
Retención de datos (Data hold)	Sí
Prueba de batería	Sí
Indicador de batería baja	Sí
Retroiluminación	Sí
Apagado automático	Sí
Alimentación	2 baterías R03 AAA

## CAT III 600V 2000 CUENTAS



### Aplicación:

Se utiliza para medición y diagnóstico eléctrico, como tensión AC/DC, continuidad y resistencia, apoyando mantenimiento e instalaciones. Es útil para verificar presencia de voltaje, revisar cables, fusibles y fuentes, y confirmar condiciones antes de puesta en servicio. La resolución depende del número de conteos y del modo (manual, autorango o smart) según el modelo.

### Recomendaciones:

Seleccione el rango y los bornes correctos antes de medir; en tensión desconocida inicie en el rango más alto o use autorango. Aplique la práctica 'live-dead-live', use puntas en buen estado y no exceda el límite de voltaje indicado; si se trabaja en potencia, se requiere equipo con categoría CAT apropiada. Cambie baterías internas cuando aparezca indicador y revise fusibles internos si el equipo los usa.

### Observaciones:

Los conteos (2000/4000) condicionan la resolución y estabilidad de lectura; para señales pequeñas, más conteos ayudan a lectura más fina. Si el modelo permite 1000 V, deben emplearse puntas y procedimientos certificados y conviene incluir advertencias explícitas en la ficha. Documentar si es manual/autorango/smart evita errores por uso indebido y mejora capacitación.

**Medida:** 10.5x5.3x18.3cm

**Marca**

**Peso:** 0.3 kg

JADEVER

**Empaque:** Caja a color

### Accesorio

2 baterías R03 AAA



@safari.group



@safarigroupperu



@SafariGroupPeru



www.safari.com.pe