

## PINZA AMPERIMÉTRICA DIG. AC 2-600V / 2-200A DC:600V R:20MOHM +LED

**SKU:** 27432

**MODELO:** JDDM8201

### ESPECIFICACIONES

<b>Pantalla</b>	TRUR RMS 2000 cuentas
<b>Voltaje CC</b>	200 mV/2 V/20 V/200 V/600 V
<b>Voltaje CA</b>	2 V/20 V/200 V/600 V
<b>Corriente CA</b>	2 A/20 A/200 A
<b>Resistencia</b>	200 ?/2 k?/20 k?/200 k?/2 M?/20 M?
<b>Prueba de diodos</b>	Sí
<b>Indicación de batería baja</b>	Sí
<b>Apagado automático</b>	Sí
<b>Alimentación</b>	2 pilas LR03 AAA

### AC 200A



Linterna LED



X2



### Aplicación:

Se utiliza para medir corriente sin abrir el circuito, abrazando un solo conductor con la mordaza, lo que agiliza diagnóstico de cargas. Es útil en mantenimiento para verificar consumo de motores y equipos y detectar sobrecargas o desbalances midiendo por fase; los modelos AC/DC amplían uso a sistemas con componente continua.

### Recomendaciones:

Abrace sólo un conductor para evitar cancelación de lectura, seleccione modo AC o DC según corresponda y realice cero si el equipo lo requiere. Mantenga dedos detrás del guarda, use EPP eléctrico y respete la corriente máxima indicada. Compare lecturas con placa del equipo y registre condiciones de operación para interpretar correctamente.

### Observaciones:

Los conteos (2000/6000) influyen en resolución, especialmente en corrientes bajas donde una pinza de más conteos es más estable. Documentar diámetro máximo de mordaza y funciones adicionales evita duplicidad con multímetros. En ambientes ruidosos eléctricamente, la lectura puede fluctuar, por lo que conviene promediar y repetir mediciones.

**Medida:** 11.5x4.5x18.7cm

**Marca**

**Peso:** 0.28 kg

JADEVER

**Empaque:** Empaquetado en caja de color

### Accesorio

Sin accesorio



@safari.group



@safarigroupperu



@SafariGroupPeru



www.safari.com.pe