# FICHA TÉCNICA

SAFARI

## MULTIMETRO DIGITAL 2000 CONT. AC/DC CAT III AC:20-600V C:10A RE:20 MOHM

**SKU:** 27428
**MODELO:** JDDM2506

### ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| **Pantalla** | LCD de 2000 cuentas |
| **Voltaje CC** | 200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 600 V |
| **Voltaje CA** | 20 V / 200 V / 600 V |
| **Corriente CC** | 20 mA / 200 mA / 10 A |
| **Resistencia** | 200 Ω / 2 kΩ / 20 kΩ / 200 kΩ / 2 MΩ / 20 MΩ |
| **Indicador de batería baja** | Sí |
| **Alimentación** | 2 pilas AAA R03 |

### Aplicación:

Se utiliza para medición y diagnóstico eléctrico, como tensión AC/DC, continuidad y resistencia, apoyando mantenimiento e instalaciones. Es útil para verificar presencia de voltaje, revisar cables, fusibles y fuentes, y confirmar condiciones antes de puesta en servicio. La resolución depende del número de conteos y del modo (manual, autorango o smart) según el modelo.

### Recomendaciones:

Seleccione el rango y los bornes correctos antes de medir; en tensión desconocida inicie en el rango más alto o use autorango. Aplique la práctica 'live-dead-live', use puntas en buen estado y no exceda el límite de voltaje indicado; si se trabaja en potencia, se requiere equipo con categoría CAT apropiada. Cambie baterías internas cuando aparezca indicador y revise fusibles internos si el equipo los usa.

### Observaciones:

Los conteos (2000/4000) condicionan la resolución y estabilidad de lectura; para señales pequeñas, más conteos ayudan a lectura más fina. Si el modelo permite 1000 V, deben emplearse puntas y procedimientos certificados y conviene incluir advertencias explícitas en la ficha. Documentar si es manual/autorango/smart evita errores por uso indebido y mejora capacitación.

| | |
|---|---|
| **Medida:** 13.4x9.7x4 cm | **Marca** JADEVER |
| **Peso:** 238 g | |
| **Empaque:** Caja de color | |

### Accesorio

Sin accesorio