

MULTIMETRO DIGITAL 2000 CONTEOS CAT III 600V SMART AC/ DC

SKU: 27431

MODELO: JDDM1505

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto	Multímetro digital True RMS
Pantalla	2000 cuentas
True RMS	Sí
Voltaje CC	2V/20V/200V/600V
Voltaje CA	2V/20V/200V/600V
Corriente CC	20 mA/200 mA/600 mA
Corriente CA	20 mA/200 mA/600 mA
Resistencia	
Detección de voltaje sin contacto	Sí
Prueba de diodo	Sí
Prueba en vivo	Sí
Rango automático	Sí
Retención de datos	Sí
Indicación de batería baja	Sí
Apagado automático	Sí
Retroiluminación	Sí
Medición de batería	Sí
Alimentación	2 pilas AAA LR03

CAT III 600V 2000 CUENTAS



Aplicación:

Se utiliza para medición y diagnóstico eléctrico, como tensión AC/DC, continuidad y resistencia, apoyando mantenimiento e instalaciones. Es útil para verificar presencia de voltaje, revisar cables, fusibles y fuentes, y confirmar condiciones antes de puesta en servicio. La resolución depende del número de conteos y del modo (manual, autorango o smart) según el modelo.

Recomendaciones:

Seleccione el rango y los bornes correctos antes de medir; en tensión desconocida inicie en el rango más alto o use autorango. Aplique la práctica 'live-dead-live', use puntas en buen estado y no exceda el límite de voltaje indicado; si se trabaja en potencia, se requiere equipo con categoría CAT apropiada. Cambie baterías internas cuando aparezca indicador y revise fusibles internos si el equipo los usa.

Observaciones:

Los conteos (2000/4000) condicionan la resolución y estabilidad de lectura; para señales pequeñas, más conteos ayudan a lectura más fina. Si el modelo permite 1000 V, deben emplearse puntas y procedimientos certificados y conviene incluir advertencias explícitas en la ficha. Documentar si es manual/autorango/smart evita errores por uso indebido y mejora capacitación.

Medida: 9.5x5x16.5cm	Marca
Peso: 0.25 kg	JADEVER
Empaque: Caja de color	

Accesorio

2 pilas AAA LR03



@safari.group



@safarigroupperu



@SafariGroupPeru



www.safari.com.pe