

MULTIMETRO DIGITAL 6000
CONTEOS RANGO MANUAL 1000V
INDUSTRIAL

SKU: 25557
MODELO: TMT5310002

ESPECIFICACIONES

Corriente	6000uA/60mA/600mA/10A
Voltaje CC	600 mV/6 V/60 V/600 V/1000 V.
Voltaje CA	600 mV/6 V/60 V/600 V/750 V
Resistencia	
Capacitancia	
Frecuencia	10Hz/100Hz/1000Hz/10kHz/10 kHz/1000kHz/10MHz
Ciclo de trabajo	1%-95% ±(2.0% +3)
Prueba de diodo	Si
Retención de datos	Si
Función luz flash	Si
Indicador de batería baja	Si
Conector de entrada	LED
Batería compatible	AAA



Aplicación:

Un multímetro es un instrumento de medición eléctrico portátil que permite medir diversas magnitudes eléctricas como voltaje (voltaje continuo y alterno), corriente (corriente continua y alterna) y resistencia. Se utiliza en electrónica, electricidad, automoción y otras áreas para diagnosticar problemas en circuitos, verificar componentes y realizar mediciones de diversos parámetros eléctricos.

Recomendaciones:

Al seleccionar un multímetro, es recomendable elegir un producto fabricado por una marca reconocida, con buena precisión y durabilidad. Verifica que el multímetro cuente con las funciones necesarias para tus aplicaciones y que sea fácil de usar. Además, asegúrate de que incluya puntas de prueba de buena calidad y un manual de instrucciones claro.

Observaciones:

Los multímetros pueden variar en tamaño, diseño y cantidad de funciones. Algunos modelos incluyen funciones adicionales como medición de capacitancia, frecuencia, temperatura y continuidad. Es importante utilizar el multímetro de acuerdo a las instrucciones del fabricante y tomar las precauciones necesarias para evitar daños al equipo y al usuario.

Medida: 16.2x24.5x5 cm	Marca TOTAL
Peso: 530 g	
Empaque: Blíster	

Accesorio

Soporte magnético