

MULTIMETRO DIGITAL 2000
CONTEOS CAT II 600V LCD AC/DC
SMART FUNC. 2XAAA BAT

SKU: 27425
MODELO: JDDM1501

ESPECIFICACIONES	
Pantalla	True RMS, 2000 cuentas
Función inteligente	Sí
Voltaje CC	200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 600 V
Voltaje CA	200 V / 600 V
Resistencia	200 Ω / 2 kΩ / 20 kΩ / 200 kΩ / 2 MΩ / 20 MΩ
Rango automático	Sí
Apagado automático	Sí
Alimentación	2 pilas R03 AAA

CAT II 600V 2000 CUENTAS



Aplicación:
Se utiliza para medición y diagnóstico eléctrico, como tensión AC/DC, continuidad y resistencia, apoyando mantenimiento e instalaciones. Es útil para verificar presencia de voltaje, revisar cables, fusibles y fuentes, y confirmar condiciones antes de puesta en servicio. La resolución depende del número de conteos y del modo (manual, autorango o smart) según el modelo.

Recomendaciones:
Seleccione el rango y los bornes correctos antes de medir; en tensión desconocida inicie en el rango más alto o use autorango. Aplique la práctica 'live-dead-live', use puntas en buen estado y no exceda el límite de voltaje indicado; si se trabaja en potencia, se requiere equipo con categoría CAT apropiada. Cambie baterías internas cuando aparezca indicador y revise fusibles internos si el equipo los usa.

Observaciones:
Los conteos (2000/4000) condicionan la resolución y estabilidad de lectura; para señales pequeñas, más conteos ayudan a lectura más fina. Si el modelo permite 1000 V, deben emplearse puntas y procedimientos certificados y conviene incluir advertencias explícitas en la ficha. Documentar si es manual/ autorango/smart evita errores por uso indebido y mejora capacitación.

Medida: 16.4x10.3x4.1 cm	Marca JADEVER
Peso: 173 g	
Empaque: caja de color	

Accesorio
Sin accesorio