FICHA TÉCNICA

SAFARI

MULTIMETRO DIGITAL 4000 CONTEOS CAT III 600V LCD AC/DC SMART FUNC. 2XAAA BAT

SKU: 27426
MODELO: JDDM1503

ESPECIFICACIONES

Pantalla	True RMS, 4000 cuentas
Voltaje CC	4V/40V/400V/600V
Voltaje CA	4V/40V/400V/600V
Resistencia	4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ
Frecuencia	4Hz/40Hz/400Hz/4kHz/40kHz
Alarma en vivo	Alarma de audio y luz
Rango	Automático
Retención de datos	Sí
Luz de fondo	Sí
Linterna	Sí
Apagado automático	Sí
Alimentación	2 pilas R03 AAA

Aplicación:

Se utiliza para medición y diagnóstico eléctrico, como tensión AC/DC, continuidad y resistencia, apoyando mantenimiento e instalaciones. Es útil para verificar presencia de voltaje, revisar cables, fusibles y fuentes, y confirmar condiciones antes de puesta en servicio. La resolución depende del número de conteos y del modo (manual, autorango o smart) según el modelo.

Recomendaciones:

Seleccione el rango y los bornes correctos antes de medir; en tensión desconocida inicie en el rango más alto o use autorango. Aplique la práctica 'live-dead-live', use puntas en buen estado y no exceda el límite de voltaje indicado; si se trabaja en potencia, se requiere equipo con categoría CAT apropiada. Cambie baterías internas cuando aparezca indicador y revise fusibles internos si el equipo los usa.

Observaciones:

Los conteos (2000/4000) condicionan la resolución y estabilidad de lectura; para señales pequeñas, más conteos ayudan a lectura más fina. Si el modelo permite 1000 V, deben emplearse puntas y procedimientos certificados y conviene incluir advertencias explícitas en la ficha. Documentar si es manual/autorango/smart evita errores por uso indebido y mejora capacitación.

Medida: 9.8x5.4x17.2 cm	**Marca** JADEVER
Peso: 263 g	
Empaque: Caja de color	

Accesorio

Sin accesorio