

SKU: 21686
MODELO: TP18001-5

Tensión nominal	220 V
Frecuencia	60 Hz
Salida máx.	0.8 kW
Potencia nominal	0.65 kW
Velocidad	3600 rpm
Motor	2 Tiempos
Desplazamiento	63 ml
Sistema de refrigeración	Por aire
Sistema de arranque	Manual
Alternador de bobina	Aluminio
Capacidad de tanque	4 L



Los generadores a gasolina se utilizan como fuente de energía portátil para proporcionar electricidad en áreas sin acceso a la red eléctrica. Son esenciales en situaciones de emergencia, campamentos, obras de construcción y eventos al aire libre. Permiten alimentar herramientas eléctricas, equipos médicos, electrodomésticos y sistemas de iluminación.

Asegúrate de operar el generador en áreas bien ventiladas para evitar la acumulación de gases tóxicos. Realiza un mantenimiento regular, incluyendo cambios de aceite y limpieza del filtro de aire. Usa gasolina fresca y de alta calidad para un rendimiento óptimo.

Verifica la capacidad del generador para asegurarte de que puede manejar la carga de los dispositivos que planeas conectar. Evita sobrecargar el generador para prevenir daños a los equipos y al generador mismo.

Medida: 38x32x33 cm	Marca TOTAL
Peso: 15 kg	
Empaque: Caja de color	

Mango de sujeción -