FICHA TÉCNICA

SAFARI

GENERADOR A GASOLINA DE 5000W - ENCENDIDO ELECTRÓNICO

SKU: 26645
MODELO: AF6500E

ESPECIFICACIONES	
Motor	Monocilíndrico
Tipo de aceite del motor	SAE 10W-30
Tiempos	4 tiempos
Enfriado	Por aire (170F)
Capacidad del depósito de combustible	25L
Cilindraje	389 cc
Voltaje de salida nominal	220V
Frecuencia nominal	50Hz-60Hz
Potencia nominal	5000 W
Tiempo de trabajo continuo	8 horas
Peso neto	73 kg
Salida eléctrica	Monofásica
Encendido	Electrónico

Aplicación:

El generador a gasolina de 5000W está diseñado para proveer energía eléctrica confiable en zonas sin acceso a red eléctrica o durante cortes prolongados. Es ideal para obras de construcción, talleres, almacenes, campamentos y uso doméstico o comercial de respaldo.

Recomendaciones:

Operar en lugares bien ventilados y sobre superficies niveladas. Realizar mantenimiento periódico del aceite, filtro de aire y bujía para asegurar un funcionamiento óptimo. Verificar la carga conectada para no exceder la potencia nominal. Desconectar los equipos antes de apagar el generador para evitar picos de tensión.

Observaciones:

Su sistema de encendido electrónico facilita el arranque y mejora la eficiencia del motor. Ofrece mayor autonomía y capacidad para alimentar herramientas eléctricas, equipos de refrigeración o iluminación simultáneamente. Se recomienda contar con un plan de mantenimiento preventivo si se usa de forma continua.

Medida: 69.5x52.5x56 cm	**Marca** DCA
Peso: 73 kg	
Empaque: Caja de carton	

Accesorios

Embudo de aceite y tapones (2 piezas) - Juego de herramientas (destornillador, llave, llave para bujía)