

CANTEADORA 20v 10000-30000RPM 6-8MM

SKU: 27719

MODELO: ADMP6BM

ESPECIFICACIONES

Voltaje	20 V
Veloc. s/carga	10000-30000/min
Pinza	6 / 6.35 / 8 mm
Control vel.	6 niveles
Herramienta	Llave impacto
Motor	Motor sin carbón
Veloc. niv.1	10000/min
Veloc. niv.2	14000/min
Veloc. niv.3	18000/min
Veloc. niv.4	22000/min
Veloc. niv.5	26000/min
Veloc. niv.6	30000/min
Prof. fresado	0-40 mm
Peso s/bat.	1.5 kg
Ajuste prof.	Sí, mediante tornillo
Arranque suave	sí
Veloc. constante	sí
Prot. descarga	sí
Modo espera	sí
Bloqueo auto.	30 s
Indicador	4 LED
Nivel batería	4 luces 75%-100%,3



Aplicación:

Esta canteadora inalámbrica está diseñada para trabajos de perfilado, ranurado, biselado y recorte en madera, permitiendo realizar cortes rectos, circulares y guiados con diferentes accesorios de base. Su configuración de velocidad variable y ajuste de profundidad la hace adecuada para labores de acabado, fresado liviano y recorte de bordes en carpintería.

Recomendaciones:

Se recomienda seleccionar la velocidad de trabajo según el accesorio y la aplicación, ajustar la profundidad con la herramienta detenida y realizar pasadas progresivas cuando el corte sea profundo. El manual también indica no operar por periodos prolongados a baja velocidad, usar únicamente brocas correctamente instaladas en la pinza y retirar la batería antes de cambiar brocas o accesorios.

Observaciones:

La herramienta incorpora arranque suave, control electrónico de velocidad constante y protección contra sobredescarga de batería. El sistema de encendido incluye modo de espera, activación por pulsación y bloqueo automático tras 30 segundos sin uso. También admite guías para corte recto, circular, copiado con plantilla y cubierta de polvo para mejorar el trabajo de acabado.

Medida: 41x21.5x16 cm

Peso: 2.5 kg

Marca
DCA

Empaque: Caja de cartón

Accesorio

Conjunto de guía recta - Conjunto de guía de recorte
- Guía templada - Cubierta de absorción de polvo
- Llave de boca 22 - Llave de boca 9/13 - Llave de vaso 8 - Bolsa de lona - Protector de base cuadrada
- Cargador 2.0A (FFCL20-02) - 2 Baterías 4.0Ah (FFBL2040)



@safari.group



@safarigrouponperu



@SafariGroupPeru



www.safari.com.pe